

Настройки принтера

Данный раздел содержит следующие параграфы:

- "Доступ к начальной странице" на стр. 1-15
- "Доступ к функциям энергосбережения" на стр. 1-16
- "Доступ к режиму Intelligent Ready" на стр. 1-17
- "Предотвращение доступа к настройкам передней панели принтера" на стр. 1-18
- "Изменение периода ожидания загрузки бумаги" на стр. 1-18
- "Выбор параметров лотка" на стр. 1-20
- "Выбор вариантов вывода" на стр. 1-22
- "Настройка яркости передней панели" на стр. 1-23
- "Настройка контрастности передней панели" на стр. 1-24
- "Настройка уровня громкости передней панели" на стр. 1-24
- "Изменение языка сообщений принтера" на стр. 1-24

Доступ к начальной странице

Каждый раз при включении или перезагрузке принтер печатает начальную страницу. На заводе по умолчанию задается значение "Off" (Выкл). Можно включить автоматическую печать начальной страницы, как показано далее, или печатать ее с помощью меню [информационных страниц](#).

Для включения и выключения начальной страницы используются:

- Передняя панель принтера
- CentreWare IS

Использование передней панели принтера

Чтобы включить или выключить начальную страницу, выполните следующие действия.

1. Выберите параметр **Printer Setup** (Настройка принтера) и нажмите кнопку **ОК**.
2. Выберите параметр **Printer Controls** (Элементы управления принтером) и нажмите кнопку **ОК**.

Будет выделен параметр **Startup Page** (Начальная страница). В конце строки также отображается параметр **On** (Вкл.) или **Off** (Выкл.).

3. Нажмите кнопку **ОК** для сохранения изменений.

Использование CentreWare IS

Для включения или выключения автоматической печати начальной страницы выполните следующие действия.

1. Запустите браузер.
2. Введите IP-адрес принтера в поле **Адрес** браузера (<http://xxx.xxx.xxx.xxx>).
3. Выберите команду **Properties** (Свойства).
4. Выберите на левой панели папку **General** (Общие).
5. Выберите **Printer Defaults** (Настройки принтера по умолчанию).
6. Для изменения настройки выберите в раскрывающемся списке **Printer Startup Page** (Начальная страница принтера) вариант **Off** (Выкл.) или **On** (Вкл.).
7. Нажмите кнопку **Save Changes** (Сохранить изменения) в нижней части страницы.

Печать начальной страницы

Чтобы распечатать начальную страницу, выполните следующие действия.

1. Выберите параметр **Information** (Информация) и нажмите кнопку **OK**.
2. Выберите параметр **Information Pages** (Информационные страницы) и нажмите кнопку **OK**.
3. Выберите параметр **Startup Page** (Начальная страница) и нажмите кнопку **OK**.

Доступ к функциям энергосбережения

В целях экономии электроэнергии по прошествии заданного промежутка времени после использования принтер переходит в режим пониженного потребления электроэнергии. В этом режиме большинство энергопотребляющих систем принтера отключается. После отправки задания печати на принтер он переходит в режим прогрева. Прогрев принтера можно также включить, нажав клавишу **OK** на передней панели.

Если принтер переходит в режим энергосбережения слишком часто и необходимо избежать ожидания прогрева, можно увеличить период простоя перед переходом в режим энергосбережения. Для изменения периода ожидания выполните следующие действия.

1. На передней панели принтера выберите параметр **Printer Setup** (Настройка принтера), затем нажмите кнопку **OK**.
2. Выберите пункт **Printer Controls** (Элементы управления принтером) и нажмите кнопку **OK**.
3. Выберите параметр **Power Saver Timeout** (Период ожидания режима энергосбережения) и нажмите кнопку **OK**.
4. С помощью клавиш со **стрелкой вниз** или **стрелкой вверх** выберите в списке нужный период ожидания. Если необходимо увеличить время до перехода в режим энергосбережения, выберите большее значение.
5. Нажмите кнопку **OK**.

Доступ к режиму Intelligent Ready

Режим Intelligent Ready представляет собой автоматизированную систему, позволяющую выполнять следующие функции:

- Наблюдение за использованием принтера.
- Прогрев принтера к тому времени, когда он может понадобиться, на основе данных о последнем использовании.
- Включение режима энергосбережения при простое принтера.

Для включения и отключения этого режима может использоваться:

- Передняя панель принтера
- CentreWare IS

Использование передней панели принтера

Для включения или выключения режима Intelligent Ready выполните следующие действия.

1. Выберите параметр **Printer Setup** (Настройка принтера) и нажмите кнопку **ОК**.
2. Выберите параметр **Printer Controls** (Элементы управления принтером) и нажмите кнопку **ОК**.
3. Выберите параметр **Intelligent Ready**.
4. Нажмите кнопку **ОК** для включения или выключения режима **Intelligent Ready**.
5. Выберите команду **Exit** (Выход) и нажмите кнопку **ОК** для возврата в основное меню.

Использование CentreWare IS

Для выбора режима Intelligent Ready или установки параметров прогрева и ожидания выполните следующие действия.

1. Запустите браузер.
2. Введите IP-адрес принтера в поле **Адрес** браузера (<http://xxx.xxx.xxx.xxx>).
3. Выберите команду **Properties** (Свойства).
4. Выберите папку **General** (Общие) на левой панели.
5. Выберите **Warmup** (Прогрев).
6. Для изменения настройки в раскрывающемся списке **Warmup Mode** (Режим прогрева) выберите пункт **Intelligent Ready**, **Scheduled** (По расписанию) или **Job Activated** (Задание активно).
7. При выборе варианта **Scheduled** (По расписанию) на шаге 5 установите параметры прогрева и ожидания на каждый день.
8. Нажмите кнопку **Save Changes** (Сохранить изменения) в нижней части экрана.

Примечание

Несмотря на то что установка параметров с передней панели позволяет только включить или отключить режим Intelligent Ready, средство CentreWare IS позволяет назначать определенный режим и параметры прогрева.

Предотвращение доступа к настройкам передней панели принтера



Из программы CentreWare IS можно заблокировать настройки передней панели, чтобы ограничить доступ к ним. На передней панели около компонентов, доступ к которым закрыт для пользователей, появится значок запрещения.

Использование CentreWare IS

Чтобы установить параметры меню передней панели:

1. Запустите браузер.
2. Введите IP-адрес принтера в поле **Адрес** браузера (<http://xxx.xxx.xxx.xxx>).
3. Выберите команду **Properties** (Свойства).
4. Выберите папку **General** (Общие) на левой панели.
5. Выберите **Printer Defaults** (Настройки принтера по умолчанию).
6. В раскрывающемся списке **Front Panel Menu** (Меню передней панели) выберите **On** (Вкл.) или **Off** (Выкл.).
 - Для предоставления пользователям доступа ко всем меню выберите значение **On** (Вкл.).
 - Чтобы ограничить возможности пользовательской настройки, выберите значение **Off** (Выкл.).
7. Нажмите кнопку **Save Changes** (Сохранить изменения) в нижней части страницы.

Изменение периода ожидания загрузки бумаги

Если тип или размер бумаги, указанные для печати задания, не совпадают с параметрами бумаги, загруженной в принтер, на передней панели появится сообщение о том, что требуется загрузить бумагу с правильными характеристиками. Время, в течение которого принтер будет ожидать загрузки другой бумаги, задается параметром Load Paper Timeout.

Для изменения периода ожидания загрузки бумаги используется:

- передняя панель принтера
- CentreWare IS

Использование передней панели принтера

Чтобы изменить период ожидания загрузки бумаги, выполните следующие действия.

1. Выберите параметр **Printer Setup** (Настройка принтера) и нажмите кнопку **ОК**.
2. Выберите параметр **Paper Handling Setup** (Настройка обработки бумаги) и нажмите кнопку **ОК**.
3. Выберите параметр **Load Paper Timeout** (Период ожидания загрузки бумаги) и нажмите кнопку **ОК**.
4. Перейдите к нужному значению периода ожидания. Значения в списке (**None** (Нет), **1**, **3**, **5** или **10** минут, **1** или **24** часа) представляют время ожидания загрузки бумаги перед началом печати. При выборе значения **None** принтер сразу использует бумагу из лотка по умолчанию, не ожидая загрузки бумаги в текущий лоток.
5. Нажмите кнопку **ОК** для сохранения изменений.

Использование CentreWare IS

Чтобы изменить период ожидания загрузки бумаги, выполните следующие действия.

1. Запустите браузер.
2. Введите IP-адрес принтера в поле **Адрес** браузера (<http://xxx.xxx.xxx.xxx>).
3. Выберите команду **Properties** (Свойства).
4. Выберите папку **General** (Общие) на левой панели.
5. Выберите **Printer Defaults** (Настройки принтера по умолчанию).
6. Перейдите к нужному значению параметра **Load Paper Timeout** (Период ожидания загрузки бумаги) в области **Timeout Settings** (Настройки периода ожидания). Значения в списке (**None** (Нет), **1**, **3**, **5** или **10** минут, **1** или **24** часа) представляют время ожидания загрузки бумаги перед началом печати. При выборе значения **None** принтер сразу использует бумагу из лотка по умолчанию, не ожидая загрузки бумаги в текущий лоток.
7. Нажмите кнопку **Save Changes** (Сохранить изменения) в нижней части экрана.

Выбор параметров лотка

Переключение лотка

Когда в лотке заканчивается бумага, принтер выбирает другие лотки, если в них находится бумага того же типа и размера. Управлять переключением лотка можно из драйвера принтера, с передней панели или из CentreWare IS. Если выбран определенный лоток, переключение лотка отключается. В драйвере принтера выберите пункт **Let printer select which tray to print from** (Разрешить принтеру выбрать лоток для печати), чтобы принтер выбрал лоток, из которого будет поступать бумага.

Примечание

Если вы указали лоток для печати задания с помощью драйвера, то переключение лотка для этого задания будет отключено. Если во время печати задания бумага в лотке заканчивается, на передней панели появляется запрос о необходимости загрузить бумагу в этот лоток, даже если в другом лотке есть бумага нужного размера и типа.

В стандартный комплект поставки принтеров Phaser 7750 входят лоток 1 (МЦЛ), лоток 2 и настраиваемый лоток на 500 листов. Дополнительно можно приобрести следующие устройства подачи:

- Нижний лоток на 1500 листов (лотки 3, 4 и 5)
- Устройство подачи повышенной емкости на 2500 листов (лотки 3, 4 и 5)

Настройки переключения лотка

- Если переключение лотка *включено* и вся бумага в лотке израсходована, то для продолжения печати принтер выбирает другой лоток, в который загружена бумага нужного типа, размера и ориентации.
- Если переключение лотка *отключено*, то при расходе всей бумаги в лотке во время печати на передней панели появляется запрос о необходимости загрузки бумаги в лоток.

Последовательность выбора лотков

Для задания можно указать последовательность выбора лотков, содержащих бумагу нужного типа и размера. Когда в лотке во время печати заканчивается подходящая бумага, для продолжения печати принтер выбирает в заданной последовательности следующий лоток с бумагой нужного типа и размера.

Например, если задана последовательность лотков 4-3-2, принтер забирает бумагу для печати из лотка 4. Если в лотке 4 нет бумаги нужного типа или бумага закончилась во время печати, принтер выбирает лоток 3. Если в обоих этих лотках нет нужной бумаги или она закончилась, выбирается лоток 2.

Последовательность выбора лотков можно задать двумя способами:

- С передней панели принтера
- С помощью CentreWare IS

Использование передней панели принтера

Как задать последовательность выбора лотков:

1. На передней панели принтера выберите пункт **Printer Setup** (Настройка принтера), затем нажмите кнопку **ОК**.
2. Выберите параметр **Paper Handling Setup** (Параметры работы с бумагой) и нажмите кнопку **ОК**.
3. Выберите **Tray Sequence** (Последовательность лотков) и нажмите кнопку **ОК**.
4. Перейдите к нужной последовательности лотков. Если требуется выключить переключение лотков, выберите параметр **Off** (Выкл.).
5. Для сохранения изменений нажмите кнопку **ОК**.

Использование CentreWare IS

Как задать последовательность выбора лотков:

1. Запустите браузер.
2. Введите IP-адрес принтера в поле **Адрес** браузера (<http://xxx.xxx.xxx.xxx>).
3. Выберите пункт **Properties** (Свойства).
4. Выберите папку **General** (Общие) на левой панели.
5. Выберите **Printer Defaults** (Настройки принтера по умолчанию).
6. Выберите нужную последовательность лотков в раскрывающемся списке **Tray Sequence** (Последовательность лотков). Если требуется выключить переключение лотков, выберите параметр **Off** (Выкл.).
7. Нажмите кнопку **Save Changes** (Сохранить изменения) в нижней части страницы.

Выбор лотка по умолчанию

Если не требуется использовать переключение лотков, для печати задания можно задать лоток по умолчанию. В лотке по умолчанию находится бумага того типа и размера, который используется для печати заданий. Если во время печати задания в лотке по умолчанию заканчивается бумага или в него загружена бумага другого типа, появляется запрос о необходимости загрузить нужную бумагу в этот лоток, даже если в другом лотке имеется бумага нужного размера и типа.

Лоток по умолчанию можно задать двумя разными способами:

- С передней панели принтера
- С помощью CentreWare IS

Использование передней панели принтера

Как задать лоток по умолчанию:

1. Выберите параметр **Printer Setup** (Настройка принтера) и нажмите кнопку **ОК**.
2. Выберите параметр **Paper Handling Setup** (Параметры работы с бумагой) и нажмите кнопку **ОК**.

3. Выберите параметр **Paper Source** (Источник бумаги) и нажмите кнопку **ОК**.
4. Перейдите к лотку, который будет использован в качестве лотка по умолчанию. Если требуется включить переключение лотков, выберите параметр **Auto Select** (Автоматический выбор).
5. Нажмите кнопку **ОК** для сохранения изменений.

Примечание

Выбор лотка в драйвере принтера имеет более высокий приоритет, чем выбор лотка на передней панели или в CentreWare IS.

Использование CentreWare IS

Чтобы задать лоток по умолчанию, выполните следующие действия.

1. Запустите браузер.
2. Введите IP-адрес принтера в поле **Адрес** браузера (<http://xxx.xxx.xxx.xxx>).
3. Выберите команду **Properties** (Свойства).
4. Выберите на левой панели папку **General** (Общие).
5. Выберите **Printer Defaults** (Настройки принтера по умолчанию).
6. Выберите пункт **Print Mode Settings** (Настройки режима печати) и в списке **Paper Source** (Источник бумаги) выберите нужный лоток.
7. Нажмите кнопку **Save Changes** (Сохранить изменения) в нижней части экрана.

Выбор вариантов вывода

У принтера Phaser 7750 есть два выходных лотка:

- **Верхний выходной лоток** для отправки отпечатанных страниц в верхний выходной лоток в верхней части принтера.
- **Выходной лоток сшивателя** (только для конфигураций Phaser 7750DN, 7750GX и 7750DXF) для отправки отпечатанных страниц в выходной лоток с правой стороны принтера. Лоток можно использовать, только если принтер имеет дополнительный сшиватель.

Как выбрать выходной лоток:

1. На передней панели принтера выберите пункт **Printer Setup** (Настройка принтера), затем **Paper Handling Setup** (Параметры работы с бумагой), затем **Paper Destination** (Лоток для вывода бумаги).
2. Выберите **Top Output Tray** (Верхний выходной лоток) или **Finisher Output Tray** (Выходной лоток сшивателя) и нажмите кнопку **ОК**.

Примечание

При выборе лотка с помощью драйвера игнорируются соответствующие настройки передней панели.

Выбор смещения заданий

Выходной лоток шивателя и верхний выходной лоток могут раскладывать отпечатанные листы в несколько разных положений, разделяя таким образом разные задания. Это называется *смещением заданий*. Можно выбрать один из следующих параметров смещения заданий.

- **Нет:** Для выбранного выходного лотка принтер не производит смещение заданий, и положение страниц на выходе не изменяется.
- **По окончании задания:** Положение страниц на выходе изменяется после того, как напечатан последний лист текущего задания. Следующее задание смещается, чтобы отделить его от предыдущего.
- **По окончании копии**
 - *Сортировка отключена:* Смещение страниц на выходе изменяется после того, как напечатаны все копии каждого листа (одна страница при односторонней печати, две – при двусторонней).
 - *Сортировка включена:* Смещение страниц на выходе изменяется после того, как напечатана каждая копия всех листов.

Примечание

Если для заданий используется функция степлирования, включается режим смещения.

Как выбрать параметры смещения заданий:

1. На передней панели принтера выберите параметр **Printer Setup** (Настройка принтера), затем нажмите кнопку **ОК**.
2. Выберите параметр **Paper Handling Setup** (Параметры работы с бумагой) и нажмите кнопку **ОК**.
3. Выберите пункт **Job Offset** (Смещение заданий) и нажмите кнопку **ОК**.
4. Выберите пункт **On** (Вкл.) или **Off** (Выкл.) и нажмите кнопку **ОК**.

Настройка яркости передней панели

Для настройки яркости фоновой подсветки передней панели выполните следующие действия.

1. На передней панели принтера выберите параметр **Printer Setup** (Настройка принтера), затем нажмите кнопку **ОК**.
2. Выберите параметр **Front Panel Setup** (Настройка передней панели принтера) и нажмите кнопку **ОК**.
3. Выберите параметр **Front Panel Brightness** (Яркость передней панели) и нажмите кнопку **ОК**.
4. Для увеличения или уменьшения яркости экрана передней панели нажмите кнопку **Стрелка вниз** или **Стрелка вверх**. Значения яркости могут быть установлены в диапазоне от **0** (без фоновой подсветки) до **10** (самая яркая фоновая подсветка).
5. Нажмите кнопку **ОК** для сохранения изменений.

Настройка контрастности передней панели

Для настройки контрастности экранного текста и увеличения четкости текста на передней панели выполните следующие действия.

1. На передней панели принтера выберите параметр **Printer Setup** (Настройка принтера), затем нажмите кнопку **ОК**.
2. Выберите параметр **Front Panel Setup** (Настройка передней панели принтера) и нажмите кнопку **ОК**.
3. Выберите параметр **Front Panel Contrast** (Контрастность передней панели) и нажмите кнопку **ОК**.
4. Для увеличения или уменьшения контрастности передней панели нажмите кнопку **Стрелка вниз** или **Стрелка вверх**. Значения контрастности могут быть установлены в диапазоне от **1** (самая яркая фоновая подсветка) до **10** (без фоновой подсветки).
5. Нажмите кнопку **ОК** для сохранения изменений.

Настройка уровня громкости передней панели

Когда на передней панели появляется сообщение, выдается звуковой сигнал. Например, на передней панели может появиться запрос о необходимости проверить, помещена ли в лоток подходящая бумага. Как изменить уровень громкости звукового сигнала передней панели:

1. На передней панели принтера выберите параметр **Printer Setup** (Настройка принтера), затем нажмите кнопку **ОК**.
2. Выберите параметр **Front Panel Setup** (Настройка передней панели принтера) и нажмите кнопку **ОК**.
3. Выберите параметр **Front Panel Sound** (Звуковой сигнал передней панели) и нажмите кнопку **ОК**.
4. Для увеличения или уменьшения громкости звукового сигнала передней панели нажмите кнопку **Стрелка вверх** или **Стрелка вниз**. Громкость варьируется от **0** (звука нет) до **4** (максимальная громкость).
5. Для сохранения выбора нажмите кнопку **ОК**.

Изменение языка сообщений принтера

Чтобы изменить язык меню передней панели, программного обеспечения CentreWare IS и некоторых информационных страниц, необходимо выполнить следующие действия.

1. На передней панели принтера выберите параметр **Printer Setup** (Настройка принтера), затем нажмите кнопку **ОК**.
2. Выберите параметр **Front Panel Setup** (Настройка передней панели принтера) и нажмите кнопку **ОК**.
3. Выберите параметр **Front Panel Language** (Язык передней панели) и нажмите кнопку **ОК**.
4. Выберите нужный язык и нажмите кнопку **ОК**.